MR-EP スキャン時間変更方法

初期設定では定期スキャン時刻が「10:00AM(リソースが使用可能な場合)」に設定されています。 任意の時間に変更したい場合は、専用ポリシーを作成し PC に適用します。 ポリシーをコピーして作成することで、既存のポリシーのスキャン時間のみ変更することができます。

ポリシー作成

- ① Web コンソールにログインします。
- ② [ポリシー]をクリックします。
- ③ コピーするポリシー名の右端にある操作ボタンをクリックします。
- ④ [コピー]をクリックします。

€	ポリシー		検索名 Q ポリ	シーを追加ポリシーを	インポート
匡 ダッシュボード					
▶ 管理 へ	名前 ≑	種類 ≑	說明	最終更新日 ≑	操作
事業体	サイレント監査	システム	限定された保護の非修正セキュリティ監査を有効化	-	:
	レガシー: 推奨 DNS 有効	システム	レガシー: DNS の推奨デフォルトセキュリティポリシー有効	-	:
π _{0>} - (2)	レガシー: 推奨サーバーデフォルト設定	システム	レガシー: サーバーに推奨される設定の保護は有効です	-	:
オーバーライド	レガシー: 推奨デフォルト設定	システム	レガシー:保護と対応を行う推奨される設定	-	:
品 レポート	推奨 DNS 有効	システム	DNS の推奨デフォルトセキュリティポリシー有効	-	:
₽ 警告	推奨サーバーデフォルト設定	システム	サーバーに推奨される設定の保護は有効です	-	:
101 管理者	推奨デフォルト設定	システム	保護と対応を行う推奨される設定	-	-
•	管理对象外	システム	ユーザーが管理するすべての PC で、このポリシー 表示		3
	MR-EP推奨設定	グローバル	テクノルMR-EPサービスのデフォルト設定		÷
	レガシー: MR-EPポリシー_IDシールドOFF	グローバル	レガシー: MR-EP推奨設定からIDシールドをOFF	4)	:

⑤ ポリシーの[名前]と[説明]を入力します。

⑥ [スキャンのスケジュール]隣の[>]をクリックします。

コピーするポリシー: MR-EP推奨設定	
* 必須フィールドです 5	
名前 *	
スキャン時間変更	
說明 *	
スキャン時間は12時	
ポリシー設定	
セクション	
6 基本設定	
> スキャンのスケジュール	

- ⑦ [時間]のプルダウンをクリックします。
- ⑧ 設定したいスキャン時間をクリックします。



⑨ 画面右下の[保存]をクリックします。

	•
保存	

PC への適用

- ① [事業体]をクリックします。
- ② スキャン時間を変更する PC の[名前]の左側にチェックを入れます。
- ③ [ポリシーを変更]をクリックします。

•	事業体		Q I-971	ントコマンド 🗸	移動ポリ	シーを変更
匡 ダ ッシュボード						3
▶ 管理 へ	グループ	名前 💲	状態	設品	ポリシー	最終確認日
事業体 1	+ - 2 1		⊘ 保護され	Endpoint Pr	I MR-EP推	本日 (14:23)
ポリシー	すべての事業体	ć	⊘ 保護され	Endpoint Pr	🖵 レガシー:	本日 (15:00)
オーバーライド	デフォルトのグループ 5		🛕 最近確認	Endpoint Pr	且 MR-EP推	9月 06, 2023
」。レポート	営業部 総務部	E PCO	⊘ 保護され	Endpoint Pr	및 MR-EP推	10月 11, 202
₽ 警告	開発部 0	4	⊘ 保護され	DNS プロテ	❶ 2ポリシー	本日 (14:22)
	非アクティブ化済みテバイス 2			Endpoint Pr	🖵 レガシー:	本日 (11:33)
		4	⊘ 保護され	DNS プロテ	❶ 2ポリシー	本日 (14:20)

- ④ プルダウンをクリックします。
- ⑤ 作成したポリシーをクリックします。
- ⑥ [ポリシーを変更]をクリックします。

ポリシーを変更	
* 必須フィールドです	
エンドポイントポリシー *	$\underline{\mathbb{D}}$
変更なし	·
MR-EP推奨設定	Î
グループ / サイトからポリシーを継承	
サイレント監査	6 ポリシーを変更
スキャン時間変更 5	
レガシー: MR-EPポリシー_IDシールドOFF	
レガシー: MR-EP推奨設定	
レガシー: MR-EP推奨設定グローバル_SOF	•

クライアント側では定期ポーリングや再起動のタイミングで信号を受信しポリシーが変更されます。 即時適用したい場合は以下の方法で信号を受信します。

- ① デスクトップ画面右下のタスクトレイをクリックします。
- ② Webroot アイコンを右クリックします。
- ③ [設定のリフレッシュ]をクリックします。

	今すぐんキャン
	コンソールを開く
	ヘルプとサポート
	情報
	アクティブなプロセスの制御
	③ 設定のリフレッシュ
	スキャンログの保存
	保護をシャットダウン
(2)	